

Обновление профиля NS-6

1) Взять папку архива с профилем NS-6 по адресу

```
ftp://mycnc.noip.me/profiles/NS/NS-6
```

и скопировать из нее файлы

- macros/M161
- macros/M162
- cnc-screen-custom.xml

в соответствующие места папки профиля NS-6 на рабочем компьютере (поверх исходных файлов, если требуется)

```
/home/user/.config/myCNC/profiles/NS-6
```

Если копировать средствами внутреннего графического файл-менеджера, то не забыть включить опцию “Показывать скрытые файлы”

2) Скопировать файлы

- ns-gray-01.svg
- ns-panel.svg

из

```
ftp://mycnc.noip.me/profiles/NS
```

в папку

```
/home/user/myCNC_32_64/art/buttons-no-theme/NS2
```

.....

.....

PS: В случае новой машины можно просто скопировать всю папку NS-6 на рабочий компьютер

From:

<http://docs.pv-automation.com/> - **myCNC Online Documentation**

Permanent link:

<http://docs.pv-automation.com/ns-update>

Last update: **2017/11/09 21:38**

